

**E30/E90 SAMMELSCHELLEN**



Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
MINIfixss SAMMELfixss	≤ 15 Stk	≤ 800 mm	≤ 7,5 kg/ Schelle	≤ 70x120 mm	≤ 50mm <sup>2</sup> ≤ 52x2x0,8	E30/E90
MAXIfixss	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	≤ 10 kg/ Schelle	105x140 mm	≥ 1,5mm <sup>2</sup>	E30/ E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam E30/E90 Notlaufkabeln waagrecht an Decken oder Wänden.

Artikelnummer	Type	Stück / VPE
10379589	MINIfixss Stahl 54x70 Öffnung 31mm inkl. Dübel für Beton	50
8432778	SAMMELfixss Stahl 68x110 Öffnung 39mm inkl. Dübel für Beton	50
14023395	MAXIfixss Stahl 105x140 Öffnung 53mm inkl. Dübel für Beton	50
14342912	Setzwerkzeug für Dübel SNA 6x30 und Nagelkopf	1
14342964	Setzwerkzeug für MAXIfixss L=200mm	1
10970684	SDS 6/110 Bohrer 6mm, Länge 110mm quattro	1

Die Sammelfixss ist auch in Edelstahl A2 erhältlich

Montagehinweise: keine Begrenzung der Füllhöhe durch den Clip, nach dem Einlegen der Kabel den Clip verschließen - auf Anfrage prüfen wir vor Auslieferung, ob die von Ihnen geplante Kabelbelegung tatsächlich in die gewählte Sammelhalterung passt.

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung, problemloses, rasches Nachinstallieren möglich, größere Belastbarkeit. Gleiche Abstände für E30 und E90.